



EAN код
JA3-02B/DC: 8595188132718

Технические параметры JA3-02B/DC	
Входы	
Входы:	2x AIN/DIN
Разрешение:	10 bit
Внешний термосенсор:	возможность подключения между AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2
Тип внешнего сенсора:	TC/TZ
Диапазон измерения t°:	-20°C .. +120°C
Точность измерения t°:	0.5°C от диапазона
Выход	
Изолир. напр. между входами и внутр. контур.:	3.75 кV, SELV согласно EN 60950
Номинальный ток:	0.85A*
Пиковый ток:	1.5 A / < 3с
Замыкающее напряжение:	12 - 24V DC
Индикация выхода UP:	красный (оранжевый) LED
Индикация выхода DOWN:	зелёный LED
Коммуникация	
Тип шины:	BUS
Питание	
Напр. питания / допуск:	27 V DC, -20 / +10 %
Потеря мощности:	макс. 1 W
Номинальный ток:	60 mA (при 27V DC), от шины BUS
Индикация состояния:	зелёный LED RUN
Подключение	
Информационное:	клеммная плата 0.5 - 1 мм ²
Слововое:	4x провод CY - сечением 0.75 мм ²
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	-20..+50°C
Складская температура:	-30..+70°C
Степень защиты:	IP30
Цель управляющего оборудования:	производств. управл. оборуд.
Конструкция управляющ. оборуд.:	самостоят. управл. оборуд.
Характеристика автомат. работы:	1.8.E
Категория устойчив. к темпер. и огню:	FR-0
Категория (иммунит.) противоудар.:	класс 2
Номинальн. импульс. напряжение:	2.5 кV
Категория перенапряжения:	II.
Степень загрязнения:	2
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	в монтажную коробку
Размеры и Вес	
Размер:	49 x 49 x 13 мм
Вес:	32 Гр.

* Максимальное время работы выхода с номинальным током 0.85A составляет 10 мин., затем срабатывает тепловая защита выхода. С уменьшением силы тока это время увеличивается.

- JA3-02B/DC элемент для управления приводами роллет, жалюзи, маркиз, гаражных ворот, въездных ворот и пр.
- Управляет электрическими двигателями, которые управляются в двух направлениях и имеют встроенный концевой выключатель.
- JA3-02B/DC управляет электрическими приводами с напряжением питания 24 V DC, где направление движения управляется изменением полярности питания мотора.
- Имеет температурный и токовый предохранитель от перегрузки выходов.
- Состояние элемента показывает зелёный LED диод RUN на передней панели:
 - если питание подключено, а элемент не управляется шиной BUS, непрерывно горит LED RUN.
 - если питание подключено, а элемент управляется шиной BUS, LED RUN мигает.
- Состояние выходных контактов показывает LED UP/DOWN (↕):
 - если жалюзи / роллета поднимается, (↗) горит LED диод красный (оранжевый).
 - если жалюзи / роллета опускается, (↘) горит LED диод зелёный.
- Оснащен двумя аналоговыми цифровыми входами (AIN / DIN), которые используются для подключения 2-х беспотенциальных контактов (напр. для подкл. двойной кнопки) или одного внешнего температурного датчика TC/TZ (см. аксессуары).
- JA3-02B/DC предназначен для установки в монтажную коробку.

Подключение

