



- LoRa Gateway má funkci přijímače /vysílače LoRa a packet forwarderu, tzn. přijímá / vysílá LoRa zprávy a přeposílá je na přiřazený server.
- LoRa Gateway slouží jako transceiver pro zákazníky, kteří mají svoje vlastní serverové řešení.
- Gateway (nebo také BTS – Based Tranceiver Station) slouží jako nástroj k vytvoření vlastní lokální sítě pro internet věcí – LoRa.
- Sbírá požadavky od koncových zařízení a dále je předává na předem určený server.
- Anténa zajišťuje vyzařování signálu do všech stran.
- Gateway je určená také do venkovních prostor.
- Gateway je napájena prostřednictvím ethernetového portu s trvalým napájením 48 V DC (aktivní PoE)

Technické parametry		AirGTW-FWD
Napájení		
Napájecí napětí:	48 V DC / aktivní PoE	
Příkon:	max. 10 W	
Připojení		
Připojení:	konektor s PoE napájením RJ 45 dle normy 802.11af.	
Komunikace		
Komunikační standart:	LoRa	
Komunikační frekvence:	868,1 MHz, 868,3 MHz, 868,5 MHz	
Síla signálu:	20 dBm	
Šifrování:	AES128	
Dosah na volném prostranství:	cca 10 km	
Vysílací výkon (max.):	25 mW / 14 dBm	
Hardware		
Základová deska:	Rapsberry Pi 3	
Max. připojených nodů:	tisíce	
OS:	Linux	
LoRa chip:	Semtech SX-1301 s SX-1257	
Anténa		
Vyzařování:	všesměrové VGD4	
Materiál:	vysoce kvalitní sklolaminát	
Zisk:	8 dBi	
Polarizace:	vertikální	
Další údaje		
Pracovní teplota:	-20 ... + 60 °C	
Vzdušná vlhkost:	95 %	
Montáž:	na výložník Ø 30-50 mm	
Krytí:	IP65	
Kategorie přepětí:	III.	
Stupeň znečištění:	2	
Rozměr bez antény:	280 x 213 x 90 mm	
Hmotnost:	1731 g (bez antény)	
Délka antény:	660 mm	
Hmotnost antény:	1400 g	

Popis přístroje

