

Příslušenství

AirKey | Klíčenka iNELS Air



- Slouží k deaktivaci pohybového detektoru v momentě, kdy přicházíte do hlídaného prostoru.
- Jeden detektor lze spárovat až s 32 klíčenkami. Klíčenku lze spárovat s libovolným počtem detektorů AirMD-100.
- Designové provedení v barvě černá a bílá s laserovým potiskem.
- Bateriové napájení (3 V / CR 2032 - součástí balení) s životností cca 5 let dle četnosti užívání.

Technické parametry	AirKey/W	AirKey/B
Napájecí napětí:	3V baterie CR 2032	
Indikace přenosu:	červená LED	
Počet tlačítek:	4	
Komunikace		
Komunikační standard:	iNELS RF Control RFIO	
Komunikační frekvence:	868 MHz	
Dosah na volném prostranství:	až 100 m	
Způsob přenosu signálu:	jednosměrně adresovaná zpráva	
Další údaje		
Pracovní teplota:	-10 ... +50 °C	
Pracovní poloha:	libovolná	
Barevné provedení:	bílá	černá
Krytí:	IP20	
Stupeň znečištění:	2	
Rozměry:	64 x 25 x 10 mm	
Hmotnost:	10 g (bez baterie)	

Popis přístroje

